

ARTIKEL NR. 5350

CASAMBI Schaltrelais /Schaltaktor zum schalten von 220V Verbrauchern



zur Artikelseite

Dieses CASAMBI Relais ermöglicht das Ein und Ausschalten von Leuchten und anderen Verbrauchern per Smartphone

- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Wählbare Betriebsarten/Profile
- Drahtlose Steuerung per App, Wandschalter und Bewegungsmelder
- Automatisches Ein- und Ausschalten nach Uhrzeiten, Wochentagen, Datum oder Sonnenzeiten
- Integration in Szenen und Animationen

Passendes Profile einfach per App wählen:

- Switch Actuator (Schaltaktor für Leuchten)
- Push Actuator (Tastaktor: Bleibt eingeschaltet, solange getastet wird)

LED-Lampen und Transformatoren max.6A (1500W)

Glüh-/Halogenlampen 10A (2300W)

Lüfter 1A (230W)

Einschaltstrom max. :120A, 20ms

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP40
GEWICHT IN KG	0.109	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	<0,5	AUSGANGSSTROM IN A	10
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		SCHUTZKLASSE	II
		AUSGANGSSPANNUNG	potentialfrei
		GARANTIE IN JAHREN	2
ABMESSUNGEN		MONTAGEORT	Innenbereich
Länge: 120mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Breite: 50mm		DIMMUNG 1-10 V	Nein
Höhe: 33mm		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein

KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein