

ARTIKEL NR. 5117

CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor



zur Artikelseite

- PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Montagehöhe: max. 4m (Deckenmontage)
- Erfassungsbereich: Max. 10x4m (Deckenmontage)
- kompatibel zu Aufbaugehäuse (Art-Nr. 5118)
- Stromversorgung über das Netz
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung
- umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen
- Leuchtdauer und Einblend-/Ausblendzeiten

Verschiedene Funktionen des Sensors möglich:

1. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft mit optionaler Ausblendzeit
2. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer-/kraft mit optionaler Einblend-/Ausblendzeit
3. Deaktivierung der manuellen Steuerung und ausschließliche Steuerung über Sensor

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.092	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
		ART DER STEUERUNG	sonstige
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
ABMESSUNGEN		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
Länge: 56mm		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
Durchmesser: 85mm		GEEIGNET FÜR CASAMBI	Ja
		BEG FÖRDERUNG	Nein