


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Schutzschläuche, 2 Dübel, 2 Dichtungsringe, Inbusschlüssel SW 2,5)



Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die drei Schrauben, welche die Wandplatte mit dem Leuchtengehäuse verbinden.
2. Halten Sie die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die zwei Bohrlöcher an. Bohren Sie nun die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Durchstoßen Sie nun die Gummidichtung [A] mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitzlöcher können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Stecken Sie das Kabel durch die Gummidichtung [A]. Setzen Sie jeweils einen Dichtungsring zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.



3. Versehen Sie nun die blaue und braune Ader die in die Leuchte führen mit einem Dichtungsring aus dem mitgelieferten Montagekit. Die Schutzschläuche schützen die Kabel vor den hohen Temperaturen die in der Leuchte entstehen. Schließen Sie daraufhin die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die separate Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen in die Öffnungen der Anschlussklemme geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehen Buchsen zu befestigen müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

4. Stecken Sie jetzt das Leuchtengehäuse auf die montierte Wandplatte und fixieren Sie diese wieder mit den 3 Schrauben. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

5. Drehen Sie nun die Abdeckung mit Glas ab und setzen Sie ein passendes Leuchtmittel (Sockel GU10) mit maximal 35 Watt in die Leuchte ein. Schrauben Sie dann die Abdeckung wieder auf die Leuchte.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.



Montageanleitung für Typ 5120, Typ 5121 und Typ 5122

Nur für die Wandmontage

Maße Typ 5120:

Höhe: 10,00 cm
Durchmesser: 6,00 cm
Wandabstand: 9,00 cm

Maße Typ 5121:

Höhe: 20,00 cm
Durchmesser: 6,00 cm
Wandabstand: 9,00 cm

Maße Typ 5122:

Höhe: 10,00 cm
Durchmesser: 6,00 cm
Wandabstand: 9,00 cm -
17,00 cm
Drehbar: 270°
Schwenkbar: 90°

Leuchtmittel:

1×/2×GU10 max. 35 Watt



Typ 5120



Typ 5121



Typ 5122