


ARTIKEL NR. 5351

CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor für Wandmontage im Außenbereich



zur Artikelseite



- PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- Montagehöhe: max. 17m (Deckenmontage) bei Wandmontage empfohlene Höhe 1 bis 2,2m
- Extra sensibler Bewegungssensor mit erweitertem Erfassungsbereich: 10-20m siehe Grafiken
- Stromversorgung über das 220V Netz
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung
- umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen
- Leuchtdauer und Einblend-/Ausblendzeiten

Per App dem Sensor die gewünschten Szenen zuweisen

- Leuchten/Geräte automatisiert Ein- und Ausschalten nach Bewegungserkennung
- Integrierter Helligkeitssensor – Lichtintensität nach Bedarf
- Abwesenheitseinstellung – Veränderung der Dimmstufe bei Abwesenheit
- Tag- und Nacht-Einstellung – individuelles Licht zu bestimmten Zeiten bei Bewegungserkennung
- Der Bewegungsmelder lässt sich auch per Schalter oder Timer aktivieren/deaktivieren

NACHFOLGEARTIKEL	-	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
GEWICHT IN KG	0.107	EINSCHALTSTROM IN A	0
		GARANTIE IN JAHREN	2
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Polycarbonat PC
		FUNKFREQUENZ	2,4
ABMESSUNGEN		MONTAGEORT	Innenbereich + Außenbereich
Höhe: 37mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002556
Länge: 75mm		PULSDAUER IN µS	0
Breite: 60mm		BEG FÖRDERUNG	Nein
		DREH- /SCHWENKBAR	nicht schwenkbar
		VERSTELLBARKEIT	Nicht verstellbar
		FARBE	Weiß