

ARTIKEL NR. 5713

DOTLUX Fernbedienung für SURFACEsensor + SURFACEsensor-exit 120 lm/W



zur Artikelseite

Fernbedienung für DOTLUX SURFACEsensor und SURFACEsensor-exit

Diese Fernbedienung wird benötigt um den Bewegungssensor und den Tageslichtsensor der SURFACEsensor Leuchten einzustellen.

- Sie benötigen nur eine Fernbedienung für beliebig viele Leuchten
- Die Fernbedienung muss auf die Leuchte gerichtet werden, um Einstellungen zu verändern (Infrarot)
- Die Leuchte quittiert optisch durch ein blinken die Einstellung

Es können folgende Werte eingestellt werden:

- Reichweitenbereich in 3 Stufen (100%, 75%, 50%, 25%) 3-5m
- Tageslichtsensor in 3 Stufen (Aus, 15Lux, 50Lux)
- Leuchtdauer (5sek, 1min, 5min, 10min)
- Standby Helligkeit (AUS, 10%, 30%)
- Standby Zeit (1min, 10 min, dauerhaft)
- Nachtlicht (3% Standby)
- Sensor (An, Aus)

NACHFOLGEARTIKEL	-	GARANTIE IN JAHREN	5
VORGÄNGERARTIKEL	4477	ETIM GRUPPEN-ID	EC000678
GEWICHT IN KG	0.033	DRAHTLOS	Ja
		SIGNALÜBERTRAGUNG	Infrarot
		BIDIREKTIONAL	Nein
		LERNFÄHIG	Nein
		MIT DISPLAY	Nein
ABMESSUNGEN		BEG FÖRDERUNG	Nein

Länge: 120mm

Breite: 45mm

Höhe: 18mm