

PRODUKTDATENBLATT

SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU

SMART+ OUTDOOR TERMINAL | Outdoor-Terminal mit integriertem WLAN-Repeater und zwei smarten Steckdosen



Anwendungsgebiete

- Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

Produktvorteile

- Integrierter WLAN-Repeater erweitert die WLAN-Zone im Freien auf bis zu 45 Meter
- WiFi Repeater ermöglicht das Koppeln anderer drahtloser Geräte mit WLAN bis zu 15 Geräten
- Hoher Sicherheitsstandard: Überlastschutz, Überspannungsschutz
- Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermöglicht das ferngesteuerte Schalten herkömmlicher Lichtquellen und anderer elektrischer Geräte

Produkteigenschaften

- Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)
- Sprachsteuerung verfügbar: Google Assistant und Amazon Alexa
- Zwei smarte Standardsteckdosen können individuell angesteuert werden
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Schutzart: IP44
- Zeitplanung



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Netzfrequenz | 50 Hz |

Maße & Gewicht



| | |
|----------------|-----------|
| Produktgewicht | 1770,00 g |
| Länge | 164,00 mm |
| Breite | 140,00 mm |
| Höhe | 325,00 mm |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------|-------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 10000 |
|-------------------------|-------|

Farben & Materialien

| | |
|-----------------|------------|
| Produktfarbe | Anthrazit |
| Gehäusematerial | Kunststoff |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+35 °C |
|----------------------------|--------------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Power cable/Plug |
| Kompatible Smart-Home-Technologie | Amazon Alexa / Google Assistant |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|------|
| Normen | CE |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |



TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt
- Erdspließ enthalten für einfache Befestigung im Gartenboden
- 3 Meter langes Stromkabel für flexible Installation
- Inklusive Kabelverbinder, falls das Netzkabel verlängert werden muss

Sicherheitshinweise

- Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Outdoor Terminal, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.
- Verwenden Sie den SMART+ Outdoor Terminal nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|---|--|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | SMART OUTDOOR TERMINAL EU |
|  | Konformitätserklärung | CE Declaration SMART WIFI OUTDOOR TERMINAL |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854025570 | Faltschachtel 1 | 212 mm x 347 mm x 147 mm | 2130.00 g | 10.81 dm ³ |
| 4099854025587 | Versandschachtel 4 | 447 mm x 367 mm x 324 mm | 9130.00 g | 53.15 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

