

ARTIKEL NR. 5030-1

**LED-Netzteil CC 350-1050mA 40W 2-100V dimmbar KNX/Push**



zur Artikelseite



- Konstantstrom Netzteil, welches per DIP-Schalter zwischen 350 und 1050mA voreingestellt werden können.

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.248	<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	0,35-1,05
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	40	<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	90
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	3750 V
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	2 - 100 DC
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	180-295 AC / 220-417 DC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	2
<b>Länge:</b> 124mm		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	180-295 AC / 220-417 DC
<b>Breite:</b> 82mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
<b>Höhe:</b> 23mm		<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Ja
		<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Ja
		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein