

ARTIKEL NR. 5068-M

**LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 300-1050mA dimmbar DALI-2**



zur Artikelseite

- Das Netzteil ist dimmbar über DALI-2
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar:  
300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA
- Das Netzteil ist standardmäßig auf 500mA eingestellt
- Inkl. Magneten zur Befestigung in herkömmlichen Decken- und Wandleuchten
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	4938	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.198	<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	0,3-1,05
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	24	<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	80
		<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
		<b>NOTLICHTTAUGLICH</b>	Ja
		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	2000 V
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	2
<b>Länge:</b> 120mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
<b>Breite:</b> 44mm		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
<b>Höhe:</b> 45mm		<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
		<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
		<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
		<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein