

ARTIKEL NR. 5188

**LED-Netzteil CV 24V DC 0-100W 0-4,2A nicht dimmbar IP20 linear**



zur Artikelseite

- Das Netzteil ist nicht dimmbar
- Mit der Konstantspannungstechnologie (CV) ist es für Leuchten mit konstanter Spannung geeignet

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.304	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	0-100	<b>AUSGANGSSTROM IN A</b>	0-4,2
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,98
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	85
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>Länge:</b> 360mm		<b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>	2000 V
<b>Breite:</b> 30mm		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	24 DC
<b>Höhe:</b> 21mm		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	176-264 AC / 170-275 DC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	176-264 AC / 170-275 DC
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002710
		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
		<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
		<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein

<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN <math>\mu</math>S</b>	0
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein