

ARTIKEL NR. 5275

**DOTLUX DMX Empfänger/Dimmer mit integrierter Stand Alone Funktion 4 Kanäle 12-24V DC 4x5A**



zur Artikelseite



- Digitale numerische Anzeige, Einstellung der DMX-Startadresse über Tasten.
- Flexible Eingangsspannung 12-24V mit Schraubanschluss
- RDM-Funktion kann die Kommunikation zwischen DMX-Master und Decoder realisieren.
- DMX Voreinstellung für 1/2 oder 4Farbige Streifen
- Für Videoaufnahmen besser geeignet durch einstellbare PWM-Frequenz 2000/500Hz
- Schönerer Dimmeffekte durch einstellbare Dimmkurve (Logarithmisch oder Linear)
- Stand-alone Modus für RGB/RGBW und 4-Kanal-Dimmer. Eingebaute Programme anstelle des DMX-Signals
- Passend für einfarbige, zweifarbige, RGB- oder RGBW-Konstantspannungs-LED-Streifen oder -Module
- integrierte Schutzschaltung (Überlastung, Überhitzung, Kurzschluss)

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.112	<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	12 - 24 DC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>ART DER STEUERUNG</b>	DMX
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002924
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>Breite:</b> 50mm		<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Ja
<b>Höhe:</b> 23mm		<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>Länge:</b> 170mm		<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein